

Stanowisko Nr 7 – Zamel Exta Free

Wykonawcy		Data	Ocena
1.	5.		
2.	6.		
3.	7.	Grupa	
4.	8.		

- **Wyposażenie stanowiska:**

- EFC-02 Exta Free Controller Mini,
- ROP-01 radiowy odbiornik dopuszkowy,
- ROP-02 radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy,
- RDP-01 radiowy ściemniacz dopuszkowy 1-kanałowy,
- RDP-02 sterownik LED jednocanałowy,
- 2x ROB-01/12-24 V radiowy odbiornik bramowy,
- 2x SRP-02 sterownik rolet dopuszkowy,
- RND-01 radiowy nadajnik dzwonkowy,
- RCK-01 radiowy czujnik kontaktronowy,
- RNK-02 radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy,
- P-257/2 pilot 2-kanałowy,
- P-256/8 pilot 8-kanałowy,
- RCL-01 radiowy czujnik temperatury i natężenia oświetlenia,
- tablet z aplikacją mobilną ExtaFree.

- **Adresacja:**

- 1. Połączenie tabletu z kontrolerem systemu:**

- połączyć się z siecią Wi-Fi extaFree,
- uruchomić aplikację ExtaFree (użytkownik i hasło: admin),
- w celu sterowania funkcjami systemu wykorzystać nadajniki fizyczne lub wirtualne z poziomu aplikacji.

- **Skala ocen:**

Ocena	Punkty
2,0	<= 16
3,0	17 – 20
3,5	21 – 24
4,0	25 – 28
4,5	29 – 32
5,0	33 – 35

● **Zadania:**

Lp.	Zadanie	Punkty
1	Umożliwić płynną zmianę natężenia oświetlenia halogenu (poprzez długie przytrzymanie nadajnika) oraz tryb załącz/wyłącz na ustawiony poziom/off (krótkie naciśnięcie nadajnika). Zaprogramować tryb czasowy załączenia halogenu, (4 pkt.)	
2	Załączenie/wyłączenie paska LED, (1 pkt.)	
3	Załączenie oświetlenia podłączonego do sterownika ROP-01 tylko podczas trzymania przycisku nadajnika, (2 pkt.)	
4	Sterowanie oświetleniem podłączonym do sterownika ROP-02 poprzez nadajnik: - załącz/wyłącz na kanale 1, (1 pkt.) - załącz na 5 sekund na kanale 2, (2 pkt.)	
5	Sterowanie silnikiem rolety w kuchni podłączonym do sterownika SRP-02, z możliwością załączenia/wyłączenia w dowolnym momencie, (2 pkt.)	
6	Sterowanie silnikiem rolety w łazience podłączonym do sterownika SRP-02, bez możliwości załączenia/wyłączenia w dowolnym momencie, (3 pkt.)	
7	Załączenie bramy wjazdowej podłączonej do sterownika ROB-01 na określony czas (np. 5 sekund), (2 pkt.)	
8	Jednoczesne sterowanie dwoma bramami (wjazdową i garażową - podłączonymi do sterowników ROB-01) z możliwością ich zatrzymania, z jednej pary przycisków nadajnika, (4 pkt.)	
9	Uruchomić oświetlenie podłączone do sterownika ROP-01 za pomocą czujnika kontaktronowego, (1 pkt.)	
10	Uruchomić oświetlenie podłączone do sterownika ROP-02 na kanale 1 (nad drzwiami) podczas wyzwolenia (trzymania) dzwonka RND-01, (1 pkt.)	
	Wykonanie scen:	
11	a) „wjazd do domu”: otwarcie bramy w trybie czasowym (z automatycznym zamknięciem np. po 10 sekundach – wyzwolenie trybu czasowego) oraz otwarcie bramy garażowej i jej zamknięcie po określonym czasie (np. 5 sekund – wykorzystać tryb lokalny), (4 pkt.)	
	b) „wyjście na ogród”: otwarcie rolety w kuchni, wyłączenie oświetlenia LED 12V, załączenie czasowe oświetlenia z pierwszego kanału modułu ROP-02 nad drzwiami na 5 sekund (tryb czasowy), zamknięcie rolety, (5 pkt.)	
	c) „przejście przez dom”: kolejne załączenie a następnie wyłączenie wszystkich źródeł światła w domu w odstępach 3 sekundowych, (3 pkt.)	
12	INNE (3 pkt.)	
	SUMA	